

SF-MNT10BNC

SAFIRE LED-Monitor 10"

Entwickelt für die Videoüberwachung

Format 16:10

VGA, HDMI, BNC Loop und Audio

Auflösung 1280x800

Integrierte Lautsprecher



Safire

LED-Monitor 10"

Spezifisch für Videoüberwachung

Format 16:10

Anzahl der Farben 16.7 M

Auflösung 1280x800

Helligkeit 300 cd/m²

Bildkontrastverhältnis 800:1

Reaktionszeit 8 ms

1 BNC-Eingang / 1 BNC-Videoausgang (Loop)

Zusätzliche Videoeingänge: VGA und HDMI

1 Audio-Jack-Eingangsbuchse 3.5 mm

Eingebaute Lautsprecher

Keine Verzerrung im Bild

Spezifikationen

Größe (Zoll)	10.1"
Anzahl der Farben	16.7 M
Auflösung	1280x800
Blickwinkel	160°
Glanz	300 cd/m2
Kontrastkoeffizient	1200:1 (typisch) 50.000.000:1 (dynamischer Kontrast)
Reaktionszeit	8 ms
VESA-Halterung	75x75
Besonderheiten	Menü OSD Mehrsprachig / 3D-NR / Videoausgang BNC-Schleife
Audio	Buchsenanschluss JACK 3.5mm STEREO-Ton
Ein- / Ausgang	D-Sub (VGA), HDMI, BNC IN / BNC OUT
Videosignalfrequenz	60~75 Hz(V)
Energieverbrauch	Vorgang 15W
Stromversorgung	12V DC / 3A
Abmessungen (ohne Halterung)	246 (L) x 43 (B) x 173 (H) mm
Abmessungen (mit Unterstützung)	246 (L) x 85 (B) x 230 (H) mm